

# Symptom

Das Betätigen der Schaltwippen löst Hupen aus.

# Ursache

Das SAM erhält aufgrund von defekten Microschaltern an den Schaltwippen oder Kontaktproblemen an den Schaltwippen und/oder Steckverbindungen falsche Werte, die als Hupsignal interpretiert werden.

# Lösung

- Reinigen der Kontaktstellen und Steckverbindungen mit geeignetem Reiniger, z.B. Kontaktspray. Hinweis: Kein WD-40 verwenden, da dies Rückstände hinterlässt.
- Defekte Microschalter ersetzen, z.B. RAFI Drucktaster „RACON 12 0,02 - 42 V/DC/AC 0,01 - 100 mA“, Typ 114001502.

From:

<https://www.smart-wiki.net/> - **Smart WIKI**

Permanent link:

[https://www.smart-wiki.net/452/defekt/schaltwippen\\_loesen\\_hupe\\_aus?rev=1551081647](https://www.smart-wiki.net/452/defekt/schaltwippen_loesen_hupe_aus?rev=1551081647)

Last update: **2019/02/25 08:00**

